



Alarmzentrale CD7204VdS

VdS Klasse "A" anerkannte Einbruchmeldezentrale mit Mikroprozessortechnik für den Einsatz im privaten Bereich. Die Zentrale stellt 8 frei programmierbare Meldegruppeneingänge zur Verfügung und kann durch die Bedienteile CD3048/3049 oder den Externen-Meldegruppenerweiterungen CD9031/9041 auf 24 Meldegruppen ausgebaut werden. Maximal vier Bedienteile und zwei Meldegruppenerweiterungen können über den 4-Adern Datenbus an das System angeschlossen werden. Die Alarmzentrale CD7204VdS kann auf zwei unabhängig von einander arbeitende Bereiche programmiert werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung	Primär 230V AC / 50 Hz ; 40 VA Sekundär 18V AC ; 40 VA
Stromaufnahme der Zentrale	65mA
Nebenmelderversorgung	13,8V DC / 800mA (bei 7,2 Ah Akku / 12 gemäß VdS)
Notstromversorgung	1x 12V - 7,2 Ah Batterie (nicht mitgeliefert)
MG-Eingänge	8 Differenzial Meldegruppen 1 Sabotage Meldegruppe Alle Meldegruppen mit 4K7 Widerstand abgeschlossen 1 Störungseingang (FTC)
Ausgänge 1-5 (frei programmierbar)	5x 0V / 250mA
Ausgang Relais	1x frei programmierbares-, potentialfreies Relais
Ausgang Bedienteil (nur CD3048/3049)	1x 0V / 40mA
Ausgänge Ext.-MGE	2 Ausgänge, 1x 0V-40mA / 1x 0V-800mA
Ausgang Blitzlampe	1x 800-1000mA
Ausgang Außensirene	1x 800-1000mA
Druckerausgang	Serielle Schnittstelle RS232
Erweiterbar durch	Bedienteil CD3048/3049 (je 4-MG) Ext.-Meldegruppenerweiterung CD9031/9041 (je 8-MG)
Maße Zentrale (BxHxT)	315 x 385 x 88mm
Maße Bedienteil (BxHxT)	160 x 120 x 35mm
Maße Ext.-Meldegruppenerw. (BxHxT)	175 x 125 x 35mm
Gewicht	5,3 kg
Farbe	Beige



- 8 frei programmierbare Differentialmeldegruppen, erweiterbar auf 24 frei programmierbare Meldergruppen
- Extern erweiterbar über 4x Bedienteil CD 3048/49 oder 2x externe MG-Erweiterung CD 9041
- Insgesamt 16 verschiedene MG Typen verfügbar wie z.B: Alarm, Sabotage, Überfall/Notruf, Blockschoß, Verschuß, Technik, Fluchttür, Brand u.a.
- intern Scharf / Sperrbar
- Meldergruppen lassen sich einzeln sperren
- Anschaltung von 6 Busteilnehmern als Bedienteil oder MG Erweiterung
- separate Alarm- und Sabotageauswertung jeder Meldergruppe möglich
- 16 Benutzer Codes
- Benutzerspeicher für 16 Ereignisse
- Errichterspeicher für 150 Ereignisse
- Akustische Meldergruppentest
- max. 19 Ausgänge
- Anschluß von Erschütterungsmeldern
- 2 Bereiche programmierbar
- RS 232 Schnittstelle für Anschluß eines seriellen Druckers
- 2 U/D Codes für Fernwartung in Verbindung mit Wählgerät RD6204/01
- DWG über Buskabel anschließbar
- Up/Download über DWG möglich
- 7,2 Ah Akku Anschluß
- VdS Anerkennung: G 198711

Bestellinformation

CD7204VDS	Alarmzentrale mit 8-24 Meldegruppen, VDS-Kl. A
CD9010	Entkopplerplatine für CD7204/9204/15004VDS
CD9020	Impuls-Türöffnermodul 2-Kanal
CD97SIN	Treiberplatine CD97SIN für CD7204/15004VDS
CD9007	Druckerkabel für CD61/62/72/92/15004
CD3008	Bedienteil für CD-Zentralen
CD3048	Bedienteil für CD-Zentralen inkl. 4 Meldegruppen
CD3008-PROX	Bedienteil für CD-Zentralen mit berührungslosem Leser
CD3009	Bedienteil für CD-Zentralen
CD3049	Bedienteil für CD-Zentralen inkl. 4 Meldegruppen
CD9031	Externe MG.-Erweiterung für CD62/72/92/15004
CD9041	Externe MG.-Erweiterung (nicht CD3404VDS, CD6204VDS und CD6104VDS geeignet)
RD6204	Wählgerät für CD-Zentralen
RD6201-ISDN	Wählgerät für CD-Zentralen